



ZKTeco QR Code lezer

Firmware update uitvoeren

- 1. Koppel de QR code scanner los van de voeding / deurcontroller.
- 2. Koppel De QR Code scanner via een usb kabel met de pc.
- 3. Open de QR Demo software (te vinden op onze pub).
- 4. Verbind met de lezer door op **Connect** te drukken.

	QR50 QR500 QR600 Config Demo	QR500 QR600 Config Demo	
	1. Connect device		1. Connect device
	O USB-HID		USB-HID
٣		×	
	DisConnect		Connect
(-15:52:22	Firmware version: QR50-1.16-Oct 22 2021-15:52-2		
	2. Download configuration		Download configuration
	Set address		Set address
	1.		1.
	Download		Download
	Download		Download

- 5. Druk in de rechter bovenhoek op $\frac{7}{7}$.
- 6. Kies firmware update.

<u>লমা</u> জন্ম আমা	₽	— X Enter adva	nced settings			
1. Connect device		Firmware u	ipgrade			
USB-HID	88	About				
\bigcirc Please select the baud rate		×				
DisConnect						
Firmware version: QR50-1.16-Oct 22 2021-15:52:22						
2. Download configuration						
Set address		_				
1.		•				
Download						

7. Klik op **Open File** en selecteer het firmware bestand.

			- ×
Firmware upgrade			
Firmware information			
File path C:\Users\swis\Desktop\QR	0_20211022_V1.16_Upgrade.bin		Open file
File size 113.111 K byte			
Base address 0x0000			Start
Firmware data 00000000 : 42 01 86 46 37 26 87 88 27 37 0000000 : 77 15 87 48 27 97 58 18 27 97 0000000 : 97 15 87 48 27 97 58 18 27 97 0000000 : 97 15 86 48 79 76 86 86 26 0000000 : 97 15 86 68 96 68 68 68 68 68 0000000 : 97 18 76 82 97 18 77 88 197 0000000 : 97 18 76 82 97 18 78 88 197 0000000 : 97 18 76 82 97 18 77 88 10 15 0000000 : 77 71 87 68 97 71 87 68 00 7 0000000 : 77 71 87 68 77 71 87 68 00 7 0000000 : 77 71 87 68 07 71 67 68 00 70 0000000 : 70 71 87 68 07 71 67 68 00 70	01 02 F1 75 07 02 : Keruu. 07 02 00 00 00 07 : Keruu. 07 02 00 00 00 07 : 07 02 02 71 07 02 : 07 02 07 71 07 02 : 07 02 07 71 07 02 : 07 05 07 71 07 02 :	~	Device: QR50 QR500 QR600 Config Demo File name: QR50_20211022_V1.16_Upgrade





8. Druk op Start.

		– ×
Firmware up	ograde	
Firmwa	re information	
File path	C:\Users\swis\Desktop\QR50_20211022_V1.16_Upgrade.bin	Open file
File size	113.111 K byte	
Base address	0x0000	Start
Firmwa 00000000 : 4 00000000 : 8 00000000 : 8 00000000 : 8 00000000 : 7 0000000 : 7 0000000 : 7 0000000 : 7	re data II 01 66 46 57 20 70 E 73 75 67 0 E 71 75 67 0 E : Keru A 7 56 70 E 77 75 70 E 73 75 57 0 E 74 75 57 6 E 66 66 66 66 5 5 75 67 2 E 66 66 66 66 16 90 6 0 60 60 61 51 9 70 E : 5 71 87 0 E 66 66 66 61 90 70 80 77 87 70 E : 5 71 87 0 E 77 70 70 E 77 75 70 E 27 78 70 E :	Device: QR50 QR500 QR600 Config Demo File name: QR50_20211022_V1.16_Upgrade

- 9. De firmware zal nu downloaden (dit kan even duren)
 - a. Mocht dit te lang duren > 5 minuten koppel de usb eens los en terug aan.
 - b. Zorg dat de Lezer voor de rest zeker niet geconnecteerd is op de deurcontroller!