

DS7400Xi16-BEL inbraakalarmcentrale

Beveiliging die naadloos aansluit op uw wensen



BOSCH

Technologie voor het leven





DS7400Xi16-BEL

Technische Kenmerken

Werkings temperatuur	0°C tot 49°C
Voeding	220 VAC, ingebouwde transformator van 16.5 VAC-40VA
Spanning	10.2 - 14 VDC
Stroom	Maximum 1.5A (deels vanuit de batterij)
Batterij	12V - 24Ah maximum (volgens TN120)
Klavieren	15 adresseerbare klavieren Types: <ul style="list-style-type: none">• Alfanumerisch klavier met LCD scherm van 2 lijnen met 16 karakters DS7447• LED klavier met LED-indicatie voor de eerste 8 zones DS7445
Evenementenbuffer	Tot 400 evenementen, dynamisch verdeeld over de acht partities. Alle evenementen worden gestockeerd met tijd- en datumaanduiding.
Ingebouwde digitale melder	Compatibel met bijna alle alarmontvangers. Verschillende formaten: 3/1, 4/1, 4/2, Contact ID, SIA en BFSK, Semadigit,... 3 telefoonnummers: 2 nummers voor communicatie met de alarmontvanger en 1 nummer voor de communicatie met de PC
Sabotagezones	Elke zone kan gedefinieerd worden als een sabotagezone bij gebruik van éénweerstandslussen. Bij gebruik van tweeweerstandslussen kan een individuele tamper- en alarmandauiding per zone gebruikt worden.
Subsystemen	8 partities met eventuele overlapte zones
Uitgangen	Drie standaard vrij programmeerbare uitgangen zijn voorzien op de print. Eén normaal gesloten relaiscontact dat +12V stuurt in rust en twee open collectoruitgangen. Het aantal uitgangen kan verhoogd worden met één DS7488 relaiskaart die 8 vrije wisselcontacten heeft of één DS7489 transistorkaart, te plaatsen op de optiebus. Verschillende functies kunnen via deze uitgangen naar buiten gebracht worden. Dit gaat van het volgen van de alarmconditie, volgen van de status tot gekoppelde sturingen met AND en/of OR condities (matrix faciliteiten).
Behuizing	Centrale: metalen kast (dikke plaat van 1.2mm dikte), geschilderd met speciale anticorrosie verf. Klavieren: Plastic.
Programmeerbaar vanaf het klavier	Het systeem kan volledig geprogrammeerd worden vanaf een LCD-klavier. Aparte programmeerhulpmiddelen zijn overbodig.
Programmeerbaar van op afstand	Met de RPS software, een Hayes compatibele modem en een PC met Windows, kan de centrale via de telefoonlijn gecontroleerd en geprogrammeerd worden. Hierdoor kan een snelle klantenservice gegarandeerd worden en worden ingrepen ter plaatse sterk verminderd in aantal.
Zone-ingangen	16 zones, eindelusweerstand 2.2 K Ohm, alarmlusweerstand 1.5 K Ohm
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none">• Superieure bliksembeveiliging op de zones, telefoonlijningang, klavierbus, optionbus, programmeerbare uitgangen en de wisselspanningsingang.• Aanwezigheid van automatische zekeringen.

Meer informatie bij uw verdeler: