

## TABLE DES MATIÈRES

1.	Quelques conditions pour l'application.....	2
2.	Télécharger l'application.....	2
3.	Utilisation de l'APP.....	2
3.1.	Ouvrir l'application .....	2
3.2.	Beginscherm .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
3.3.	Comment ajouter un favori?.....	3
4.	Que pouvez-vous faire avec l'onglet "APPAREIL" .....	4
5.	Que pouvez-vous faire avec l'onglet "Message" .....	6
6.	Que trouve-t-on sous "Moi-même » .....	8
7.	Etapes nécessaires pour ajouter un appareil .....	9
7.1.	Etape 1 : Ajouter un appareil via un numéro de série (fonction P2P) ..	9
7.2.	Etape 2: Scannez le code QR à l'aide de l'appareil photo de votre gsm/tablette ou ajoutez une photo enregistrée du code QR. ....	10
7.3.	Etape 3: Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez ajouter ...	11
7.4.	Etape 4: Entrez les information de connexion ci-dessous .....	12
7.5.	Etape 5:Choisissez l'écran de démarrage par défaut que vous souhaitez voir lors de l'ouverture de l'application.....	12
8.	Configuration de la porte: explication des fonctions/symboles .....	13
9.	Configuration caméra/enregistreur : explication des fonctions/symboles.....	14
10.	Lecture des d'images enregistrées.....	15
11.	Paramètres supplémentaires d'un enregistreur.....	17

## 1. Conditions pour l'application

---

Pour utiliser l'application en association avec le vidéo-parlophone, vous devez remplir les conditions suivantes:

- Il est important que la notification push du smartphone ou tablette soit correctement définie.
- Les données mobiles ou le wifi doivent être actifs sur le smartphone ou la tablette.

## 2. Télécharger l'application


---

L'APPLICATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE À PARTIR DE,

- ✓ APP STORE (APPLE) => iDMSS



- ✓ PLAY STORE (ANDROID) => gDMSS



## 3. Utilisation de l'APP

---

### 3.1. Ouvrir l'application

---

L'APP DMSS PLUS, VOUS PERMET DE RECEVOIR LES NOTIFICATIONS PUSH PROVENANT D'UN APPAREIL SEFICA/DAHUA.




### 3.2. Ecran d'accueil

---


LES PRINCIPALES OPTION À L'ÉCRAN D'ACCUEIL SONT

- ✓ PREVIEW
- ✓ VIDEO
- ✓ DOOR
- ✓ MORE
  - DANS 'MORE', VOUS POUVEZ CHOISIR LES ICÔNES QUI DOIVENT APPARAÎTRE SUR VOTRE PAGE D'ACCUEIL.

CI-DESSOUS, VOUS RETROUVEREZ PLUS D'INFORMATIONS SUR LES OPTIONS. CES OPTIONS SERONT AUSSI DISCUTÉES ULTÉRIEUREMENT DANS CE MANUEL.



PICTOGRAMMES DÉJÀ DISPONIBLES SUR LA PAGE D'ACCUEIL.  
PERSONNALISEZ FACILEMENT VOTRE PAGE EN CLIQUANT SUR  
« MORE »





### 3.3. Comment ajouter un favori?



APPUYEZ SUR LE SYMBOLE “+” ET AJOUTEZ L'APPAREIL DÉSIRÉ

## 4. Que pouvez-vous faire avec l'onglet "APPAREIL"



SUR CETTE PAGE, VOUS POUVEZ AJOUTER UN APPAREIL EN APPUYANT SUR LE SYMBOLE +. VOUS OBTENEZ ALORS LES OPTIONS SUIVANTES :


- SN/SCAN
- IP/DOMAINE
- RECHERCHE ONLINE

L'AJOUT D'UN AUTRE APPAREIL SERA EXPLIQUÉ UN PEU PLUS TARD.




DANS IP/DOMAINE, VOUS DEVEZ SAISIR UNE ADRESSE IP ET UN PORT. IL EST TRÈS IMPORTANT QUE CE PORT SOIT OUVERT (PORT FORWARDING)

CI-DESSUS, VOUS POUVEZ RETROUVER LES APPAREILS AJOUTÉS. EN APPUYANT SUR L'APPAREIL, VOUS POUVEZ VÉRIFIER/ADAPTER LES PARAMÈTRES DE CONNEXION, MONTRER LE MODE LIVE ET AUSSI SUPPRIMER UN APPAREIL DE LA LISTE.




EN CLIQUANT SUR LE 'CHANGEMENT D'APPAREIL', VOUS POUVEZ ADAPTER LES DÉTAILS DE CONNEXION.

CETTE OPTION VOUS PERMET DE CHOISIR ENTRE SUBSTREAM ET MAINSTREAM. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'AJOUT D'UN AUTRE APPAREIL.



EN SÉLECTIONNANT 'IP/DOMAINE', VOUS OBTENEZ LE MENU OPTION SUIVANT.

## 5. Que pouvez-vous faire avec l'onglet "Message"



The screenshot shows the 'Messages' screen in the DMSS app. At the top, there are four icons: a notification bell, an envelope, a cloud, and a trash can. Below these icons, the text 'Tous les messages' is visible. The main area of the screen displays 'Pas de message'. At the bottom, there is a navigation bar with four items: 'Acc.', 'Dispositif', 'Laisser msg', and 'Moi'. Three callout boxes with red borders and arrows point to the icons:



- Notification Bell:** APPUYEZ SUR CE BOUTON POUR ACTIVER LES MESSAGES PUSH (NOTIFICATIONS)
- Filter Icon:** AVEC CE BOUTON, VOUS POUVEZ FILTRER LES MESSAGES SELON,
  - TOUS LES MESSAGES
  - CAMERA
  - PORTE
  - ALARMES
- Trash Can:** AVEC CE BOUTON, VOUS POUVEZ SUPPRIMER LES MESSAGE

Below the main screenshot, a red arrow points from the notification bell icon to a smaller screenshot of the 'S'abonner à l'alarme' dialog box. This dialog box has a back arrow, the title 'S'abonner à l'alarme', the text 'Périphérique local', a blue button with a bell icon, and a 'Fermer' button with a right arrow.

POUR UNE PORTE, IL VOUS EST POSSIBLE D'ACTIVER/DÉSACTIVER LE MESSAGE PUSH/NOTIFICATIONS.  
 AVEC UNE CAMÉRA OU UN ENREGISTREUR, VOUS POUVEZ DE DÉFINIR PLUS DE CHOSES TELLES QU'UNE IMAGE PREVIEW  
 EN CAS DE TRIGGER IVS OU UNE IMAGE PLAYBACK EN CAS DE DÉTECTION D'ALARME.



## 6. Que trouve-t-on sous «Moi-même »



### QUE SIGNIFIE:

LECTURE AUTOMATIQUE LORSQUE NON CONNECTÉ AU WIFI.

- SI CETTE OPTIONS EST ACTIVE, L'IMAGE EN DIRECT APPARAÎTRA IMMÉDIATEMENT. SI CETTE OPTION N'EST PAS ACTIVÉE, VOUS AVEZ UN ÉCRAN AVEC LA CONSOMMATION DE DONNÉES.

DANS LA RUBRIQUE 'À PROPOS DE', VOUS POUVEZ OBTENIR PLUS D'INFORMATION SUR

## 7. Etapes nécessaires pour ajouter un appareil


---

IL Y A DIFFÉRENTES ÉTAPES POUR AJOUTER UN APPAREIL. DANS CE MANUEL, LA MÉTHODE LA PLUS SIMPLE EST EXPLIQUÉE.

### 7.1. Etape 1 : Ajouter un appareil via un numéro de série (fonction P2P)

---

APPUYEZ SUR LE SYMBOLE CIRCULAIRE POUR AJOUTER RAPIDEMENT UN APPAREIL.



## 7.2. Etape 2: Scannez le code QR à l'aide de l'appareil photo de votre Gsm/tablette ou ajoutez une photo enregistrée du code QR.

ON PEUT AJOUTER UN APPAREIL EN,

1. AJOUTANT UNE PHOTO DU CODE QR
2. SCANNANT LE CODE QR,
3. TAPANT LE NUMÉRO DE SÉRIE MANUELLEMENT



1. AJOUTEZ UNE PHOTO DU CODE QR


2. SCANNEZ LE CODE QR

3. ENTREZ MANUELLEMENT LE NUMÉRO DE SÉRIE

## 7.3. Etape 3: Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez ajouter

LES APPAREILS LES PLUS COURANTS SONT,


- ✓ CAMERA SANS FIL
- ✓ CAMERA FILAIRE
- ✓ NVR
- ✓ DVR/XVR
- ✓ VTO



DANS CET EXEMPLE, NOUS UTILISONS UN VTO OU EN D'AUTRES TERMES LE POSTE EXTÉRIEUR.

SÉLECTIONNEZ IP/DOMAINE OU P2P. SI VOUS CHOISISSEZ IP, VOUS DEVEZ UTILISER UNE ADRESSE IP. IL EST PLUS SIMPLE DE TRAVAILLER AVEC P2P. P2P SE COMPORTE COMME UNE VÉRITABLE CONNEXION AVEC UN SERVEUR AVEC L'AVANTAGE DE NE PLUS DEVOIR UTILISER L'OPTION PORT FORWARDING.

## 7.4. Etape 4: Entrez les information de connexion ci-dessous



APRÈS AVOIR INTRODUIT LES DONNÉES CI-DESSOUS APPUYEZ SUR LA DISQUETTE POUR SAUVEGARDER.

EN SCANNANT LE CODE QR, VOUS OPTEZ POUR LA FONCTION P2P


LE NUMÉRO DE SÉRIE (QR CODE) SE TROUVE ICI.

COMPLÉTEZ LE NOM SOUHAITÉ.


COMPLÉTEZ LE 'NOM UTILISATEUR'

INTRODUISEZ LE 'MOT DE PASSE'.

## 7.5. Etape 5: Choisissez l'écran de démarrage par défaut que vous souhaitez voir lors de l'ouverture de l'application



## 8. Configuration de la porte: explication des fonctions/symboles



VIA CE BOUTON, VOUS POUVEZ VOIR TOUS LES APPAREILS DÉJÀ AJOUTÉS ET ÉVENTUELLEMENT D'AJOUTER AUSSI UN NOUVEL APPAREIL (APPUYER SUR LE SYMBOLE '+').

 = ACTIVER OU DÉSACTIVER LE MICRO

 = PRENDRE UNE PHOTO

 = FAIRE UN ENREGISTREMENT VIDÉO

 = AJOUTER/ADAPTER LE POSTE EXTÉRIEUR

 = DÉMARRER LA CONVERSATION

 = COUPER LA CONVERSATION

 = SUBSTREAM


 = MAINSTREAM

 = ICI, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ D'OUVRIRE 2 PORTES. POUR CE FAIRE, IL EST NÉCESSAIRE DE CONNECTER UN 2<sup>ÈME</sup> CONTACT DE PORTE (CONNEXION VIA RS485).



APPUYEZ SUR CE BOUTON POUR RETOURNER AU MENU PRINCIPAL.

## 9. Configuration caméra/enregistreur : explication des fonctions/symboles



POUR AJOUTER UN APPAREIL SEFICA, APPUYEZ SUR ET APPUYEZ SUR LE SYMBOLE « + »

SÉLECTIONNEZ À L'AIDE DU SYMBOLE SUIVANT LE TYPE D'APPAREIL QUE VOUS SOUHAITEZ AJOUTER. VOUS OBTENEZ AINSI UNE LISTE DES APPAREILS DISPONIBLES. LORS DE LA SÉLECTION VOUS POUVEZ VOIR L'IMAGE EN DIRECT


FAITES GLISSER LA BARRE VERS LA GAUCHE POUR AFFICHER LES AUTRES SYMBOLES.

VIA CE BOUTON, VOUS POUVEZ CONTRÔLER LES SORTIES


VOUS POUVEZ PAR EXEMPLE ACTIVER UN MICROPHONE, ACTIVER UN HAUT-PARLEUR (LES FONCTIONS DOIVENT NATURELLEMENT ÊTRE PRÉSENTES SUR L'APPAREIL). PRENDRE UNE PHOTO, FAIRE UN ENREGISTREMENT VIDÉO, EST AUSSI POSSIBLE.

## 10. Lecture des images enregistrées

ICI VOUS POUVEZ VOIR LES IMAGES ENREGISTRÉE.




APPUYEZ SUR LE SYMBOLE SUIVANT  
POUR CHOISIR LA PLAGE HORAIRE




- ETAPE 1: CHOISISSEZ L'HEURE DE DÉBUT  
ETAPE 2: CHOISISSEZ L'HEURE DE FIN  
ETAPE 3: CHOISISSEZ LE TYPE D'ENREGISTREMENT
- TOUT
  - NORMAL
  - ALARME
  - DETECTION DE MOUVEMENT
- ETAPE 4: SÉLECTIONNEZ LE CANAL

# CONFIGURATION DU DMSS APP



## 11. Paramètres supplémentaires d'un enregistreur

IL EST POSSIBLE D'ADAPTER LES PARAMÈTRES DE CONNEXION VIA LE MENU SUIVANT. IL EST AUSSI POSSIBLE DE PROGRAMMER LA CONFIGURATION À DISTANCE, TELLE QUE LA ZONE DE DÉTECTION DE MOUVEMENT, CONFIGURATION CAMÉRA, GESTION DE STOCKAGE, ETC...



POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER :

RAS BVBA – SPRL

BRUGSESTEENWEG 257, 8500 KORTRIJK BELGIUM

+32 (0)56 36 37 40 | [RAS.CONTACT@RASSECURITY.COM](mailto:RAS.CONTACT@RASSECURITY.COM) | [WWW.RASSECURITY.COM](http://WWW.RASSECURITY.COM)

CE MANUEL A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC SOIN. NÉANMOINS, RAS SPRL DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ SI D'ÉVENTUELLES ERREURS OU IMPRÉCISIONS DEVAIENT SURVENIR DANS LE TEXTE. N'HÉSITÉS PAS À PRENDRE CONTACT AVEC NOS SERVICES POUR TOUTE DEMANDE CONCERNANT UN DES PRODUITS MENTIONNÉS DANS CE MANUEL.